

## ☆内臓バックアップバッテリーが切れ、設定が失われた場合の起動方法 (応急処置) ☆

---

- ① キーボードをTEXT入力に接続して、卓の電源を入れる。
- ② POST (Power On Self Test) 画面で、メモリテストの後、画面の一番下に  
*Ctrl + Alt + S now* と表示されたら、直ぐにキーボードの「Ctrl」「Alt」「S」の3つを一緒に押して  
BIOS の SET UP 画面を開く。
- ③ —STANDARD SETUP OPTIONS—の画面で、キーボードの「↑」「↓」を使って、  
上から5番目の *Fixed Disk C: Not Installed* にカーソルを移動する。
- ④ キーボードの「+」「-」を使って、Type49 を選択する。
- ⑤ 「F1」を押して、ハードディスクの内容を表示させる。
- ⑥ 次に、キーボードの「Page Up」「Page Down」を使って、ページを切り替えて  
—ADVANCED FEATURE CONTROL—画面を開く。
- ⑦ キーボードの「↑」「↓」を使って、上から3番目の *Internal Cache: Disabled* にカーソルを移動する。
- ⑧ キーボードの「+」「-」を使って、Write Back を選択する。
- ⑨ 最後に、「F10」 to save then exit を押すと、POST画面に戻ります。  
問題がなければ、そのまま Service tools 画面が開きます。
- ⑩ Hard Disk と HD Free space の状態が wait… から容量表示するのを確認したら  
「F1」 Cold Start を押して下さい。

※ Service tools 画面まで行かずに、途中で止まってしまった場合は 一度電源を切って卓の  
「CE」+「CLEAR」を同時に押しながら、電源を入れて、強制的に Service tools 画面へ行って  
Cold Start をして下さい。



株式会社スペース・エンジニアリング・ワークス

〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町523 ジョイフル中川 1F

TEL: 03-5292-2380 FAX: 03-5292-2382

E-mail: sew@sew-net.co.jp